

Osminog W



Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Мобильный многоцелевой источник энергии высокой мощности. Быстро заряжается и имеет низкий саморазряд, рассчитан на работу более 1000 циклов заряд/разряд при 100% разряде.

3 в 1:

- ✓ запуск ДВС (12В);
 - ✓ заряд мобильных устройств (коммуникаторов, мобильных телефонов, планшетов, PSP, аудио/видео проигрывателей, и других гаджетов);
 - ✓ заряд ноутбуков.
- + встроенный фонарь с 3 режимами.

Преимущества:

- 1. Компактность и малый вес!** При крайне небольших размерах 160 x 75 x 28 мм и весе всего в 430г прибор заводит автомобиль при разряженном аккумуляторе, а также может зарядить любое мобильное устройство: телефон, планшет, фотоаппарат, запитать ноутбук, автомобильный холодильник.
- 2. Универсальность!** В комплект включены штекеры для зарядки телефонов и ноутбуков.
- 3. Удобство!** Вы можете заряжать его дома и в машине, так как в наборе имеются зарядные устройства для сети переменного тока и для прикуривателя автомобиля.
- 4. Технические характеристики!** Ёмкости и мощности устройства достаточно для того, чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором более 20 раз, а также зарядить iPhone до 7 раз или поддерживать питание ноутбука до 3 часов.



Технические характеристики:

Ёмкость батареи	12000 мАч	Входные параметры	14В / 1А
Габариты устройства (мм)	160 x 75 x 28	Выходные параметры	
Габариты комплекта в чехле	240 x 200 x 50	Для мобильных телефонов, планшетов, других цифровых портативных устройств	5В / 2А
Габариты упаковки	240 x 205 x 50	Для автомобильных аксессуаров (холодильники, пылесосы, компрессоры и др.)	12В / 10А
Вес устройства	430 г	Для ноутбуков, нетбуков, макбуков	19В / 3,5А
Вес комплекта	500 г	Для запуска ДВС	12В
Рабочая температура	-30°C~60°C		
Пусковой ток	200 А (12В)		
Пиковый ток	400 А		

Устройство обладает электронной защитой от перезаряда и глубокого разряда.

В комплект входит:

- Мультизарядное устройство – 1 шт.
- Сетевое зарядное устройство – 1шт.
- Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.
- Силовые зажимы – 1 шт.
- Кабель с переходниками для зарядки мобильных устройств (*комплектация варьируется, уточняйте у менеджера*) – 1 шт.
- Кабель-переходник для зарядки ноутбука – 1 шт.
- Штекер 4.8x1.7мм (для ноутбуков ASUS, NEC, DELTA, CPQ) - 1 шт.
- Штекер 5.0x3.0x1.0мм (для ноутбуков Samsung) - 1 шт.
- Штекер 5.5x1.7 мм (для ноутбуков Acer) - 1 шт.
- Штекер 5.5x2.5 мм (для ноутбуков IBM, HP, DELL, ACER, TOSHIBA, ASUS, CPQ, FUJITSU) - 1 шт.
- Штекер 6.0x4.4x1.4 мм (для ноутбуков SONY, FUJITSU, SAMSUNG) - 1 шт.
- Штекер 7.4x5.5x0.9 мм (для ноутбуков HP, DELL) - 1 шт.
- Штекер 7.9x5.5x0.9 мм (для ноутбуков IBM, LENOVO) - 1 шт.
- Силовые зажимы для подсоединения к автомобильному аккумулятору- 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Кейс для хранения - 1 шт.



Инструкция по применению

Для запуска автомобильного двигателя:

1. Перед началом работы по запуску автомобиля (12В), пожалуйста, убедитесь, что, по крайней мере, три светодиодных огня ярко горят (т.е. внутренний аккумулятор заряжен не менее чем на 60%).
2. Подсоедините красный зажим к положительной клемме «+» автомобильной батареи и чёрный зажим к отрицательной клемме «-».
3. Вставьте штекер в специальное гнездо в приборе.
4. Поверните ключ зажигания в положение START.
5. Как только автомобиль заведётся, отключите кабель от Osminog W и отсоедините силовые зажимы с батареи.
6. Не глушите двигатель.

Для заряда мобильных устройств и других приборов:

1. Выберите подходящий штекер для электронного устройства (для зарядки / питания).
2. Подсоедините устройство к прибору, нажмите кнопку «Вкл.», чтобы начать зарядку.
3. При зарядке устройства от сети, светодиоды будут загораться по очереди по мере насыщения аккумулятора.
Индикация степени заряда multifunctional устройства:
 - четыре светодиода - 80% заряда
 - три светодиода - 60% заряда
 - два светодиода - 40% заряда
 - один светодиод - 20% заряда.Встроенный аккумулятор разряжен, когда все светодиодные индикаторы начинают мигать.

Фонарик:

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл» в течение 5-ти секунд, чтобы включить встроенный фонарь. Далее нажатием кнопки «Вкл» можно изменить режим работы фонаря (свет, строб, SOS).

Заряд устройства Osminog W:

1. Подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства, к входному разъему 14В/1А для заряда встроенной батареи.
2. Подключите штепсель адаптера питания к розетке или к автомобильному прикуривателю.

Примечание:

Храните прибор в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

